

**F INSTRUCTIONS D'UTILISATION  
SACHETS STERINW**

**1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Utilisez le sachet et gaines STERIPAPER / STERINW pour conditionner des dispositifs médicaux à stériliser au gaz et/ou à la vapeur.

La partie ouverte doit être fermée avec une soudeuse rotative ou à impulsion à la température recommandé (170-185 °C). Suivez les instructions du fabricant de la machine de soudage.

**2. INDICATEURS EXTERNES DE PROCESSUS  
IMPRIME'S SUR LES PRODUITS:**

EO gaz: Jaune/Brun stérilisé  
Vapeur: Brun stérilisé

L'emballage doit être utilisé une seule fois.  
Ne par utiliser si emballage endommagé.

Signaler tout incident grave impliquant le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente.

**3. CONDITIONS DE STOCKAGE**

Garder à l'abri de la lumière et de la chaleur.  
Nous recommandons :

Conserver à une température 10-30 °C avant utilisation.

Humidité relative: 30-60 % avant utilisation.

Les cartons ne doivent pas être endommagés lors de la manipulation ou stockage.

**EN 868-5 ISO 11607-1**



**STERIFIT S.r.l.**

Via dei Martinitt, 3  
20146 Milano - Italia  
info@sterifit.com – www.sterifit.com